



无线影音伴侣

型号：DR 1

产品说明书

A.注意事项

▲ 感谢您选用本公司生产的产品，本手册包含正确使用本产品的信息，请确信在使用本产品前已仔细阅读本手册；

▲ 本产品为“无线影音伴侣”，以下本产品在本手册内被简称为产品或本产品；

▲ 请不要将产品放在高温、潮湿或粉尘多的地方，本产品无防水功能；

▲ 避免摔落或强烈碰撞本产品；

▲ 设备在升级固件或正在进行上传或下载时请勿忽然断开连接或拔下电源，否则可能导致程序出错或其它不必要的损失；

▲ 请勿自行拆卸本产品，勿使用酒精、稀释剂或苯类产品来擦拭本产品；

▲ 本公司保留改进产品的权利，产品规格及设计如有变更，恕不另行通知；

▲ 免责声明：本公司只负责产品本身的服务与维修，对于产品使用过程中造成的数据损失及连带责任，本公司概不负责。

B.装箱清单

- 1. 产品本机
- 2. 产品说明书
- 3.HDMI延长线
- 4. Y型USB电源适配器
- 5. 电源适配器(选配件)

1.设备连接

1.1 拔下上盖，将本产品的HDMI接口端插入液晶电视机或投影仪等其他带HDMI接口的显示设备，并将电视机的信号接收端设置为连接本机的HDMI端口（此设置方法请参考电视机或投影仪的说明书）；

本产品各接口说明，如图一所示：



图一

(注:因产品型号可能存在差异,外观示意图仅供参考,请以实物为准)

1.2 本产品的Mirco USB端口用于取电，用Y型USB线直接联接电视机、投影仪USB口，或联接标准MicroUSB电源适配器(5V 1mA及以上)给本产品供电；

1.3 本产品USB HOST端口，即标准USB2.0,可用于连接2.4GHz无线设备(如无线鼠标)或其它USB设备(如有线鼠标等)，均可以对本机进行正常的操作。

2. 开始使用

2.1 开机：插上电源，指示灯亮，机器会自动开机；

2.2 更改语言：进入设置→语言和输入法，不同地区的用户请在这里选择语言；

→ 语言：本产品默认语言为简体中文；

2.3 网络连接

a) Wi-Fi连接

进入设置→进入“无线与网络”→选择“Wi-Fi”，点击“打开”，选择需要连接的无线信号热点名称，输入相应的密码后连接；

b) 便携式热点连接

进入“更多...”→进入“便携式热点”→勾选“便携式Wi-Fi热点”。

→ 网络连接:默认出厂设置为打开“便携式热点”模式，无线信号名称为AndroidAP,密码为空；

☛ ① “Wi-Fi连接”模式和“便携式热点”模式，两种模式无法同时打开；
② “便携式热点”模式主要用于在没有无线网络的环境中，方便与笔记本、智能手机等设备进行本地无线联接与传输；

3.无线影音

3.1 无线影音是指本产品可以将智能终端，如家用电脑（Windows）、苹果设备（iPad/iPhone/MacBook）和安卓设备(平板/手机)中的多媒体文件，通过Wi-Fi网络，在与本产品联接的设备上无线播放；

3.2 本产品出厂已经预装了本公司开发的多屏互动软件—AirLinker，在联网的情况下此软件会自动在后台运行；

3.3 本产品完全兼容苹果设备的AirPlay，所以，苹果设备只要满足iPad2/iPhone4s、IOS5.0以上的设备，无需安装任何软件，均可以实现无线影音的功能；

3.4 安卓设备需要安装第三方的APP,或者设备中已经预装了兼容DLNA协议的APP就可以实现无线影音的功能；

3.5 家用电脑安装本公司PcAirLinker客户端，就可以实现无线影音的功能；

3.6 MacBook只要是满足Mountain Lion OS x 10.5及以上系统即可实现无线影音的功能。


☛ ①无线影音够功能的具体操作步骤，见“无线影音的操作方法”部分介绍；
②其它特色功能，见“特色功能”部分的介绍；

4.无线影音的操作方法

本产品支持从苹果设备，安卓手机和平板等发射端推送音视频文件到本产品播放，还支持Windows电脑的桌面镜像以及多媒体文件推送。

4.1 iPhone和iPad无线影音的操作步骤：

4.1.1 本地音视频和图片内容的推送以IOS6.x (7.x类似)为例，快速按动Home键两下直至主界面下方出现任务栏，向右翻动任务栏，直至出现如图二图标，选择点击图标，选择机名



图二

(如leCam@1，实际以产品实物为准)，选择照片或视频软件，几秒钟后，本地照片和视频就推送到显示设备上，同时支持iPhone/iPad端的播放/暂停/停止等控制；

4.1.2 目前主流的在线视频播放软件，大多数都支持将iPhone/iPad的在线视频推送，例如：优酷、搜狐视频、腾讯视频等。

4.2 安卓手机和平板无线影音的操作步骤：

4.2.1 本地音视频和图片内容的推送，需要安装第三方APP,以遵循DLNA的无线推送技术，如BubbleUPnP、iMediaShare、MirageDLNA；
4.2.2 安卓手机或平板播放在线视频，目前主流的在线视频播放软件，大多数都支持以DLNA方式的在线视频推送。以腾讯视频为例，打开软件，在播放视频时系统会自动发现DLNA接收端，并显示图标，点击图标，并选择本机地址，如“eCam@1”或类似字样，就可以将手机或平板上的在线视频以推送的方式在与本产品连接的显示设备上播放；

4.3 Windows电脑

4.3.1 本产品支持将Windows(推荐7.0及以上系统)电脑的屏幕内容，可以像投影一样在与本产品连接的显示设备上同步显示出来；同时也支持将Windows电脑中的音视频等内容以推送的方式在与本产品连接的显示设备上远程播放；

4.3.2 Windows电脑上需要安装本公司开发的专用软件，软件包及其使用说明的下载地址见：www.airlinker.cn/pcairlinker-c.html，压缩包解压密码为：

4.3.3 软件安装完毕后按照说明操作，立即就可以将电脑的内容无线到显示设备上。

5. 特色功能

5.1 防干扰模式

防干扰模式是本产品独有的特色功能，它可以让您在用手机播放在线视频的同时，手机无需再在边上伺候；除了可以彻底解放您的双手，还保护了您的视力；实际上这个功能可以将您的智能手机变成一个视频点播器；

5.2 如何打开“防干扰模式”？
详细设置方式，见官网“常见问题”或我们的微信公众号“特色功能”的介绍；

5.3 多路切换功能
它主要用于会场和多人分享，一般在有多用户、有多人分享和发言的场景下，它支持从Windows电脑或MacBook/iOS/安卓客户端发起的多媒体文件分享，每个需要分享其终端内容的用户，只需一键切换，即可将其屏幕内容分享出来，详细内容，见官网的“常见问题”或我们的微信公众号“特色功能”的介绍。

6. F&Q

6.1 问：出现黑屏、闪屏或屏幕显示不正常怎么办？

答：检查电视机是否开机，是否切换到相应的显示端口，或调整产品输出分辨率到合适的参数；

6.2 问：连接上无线路由器却无法AirPlay？

答：首选请确保所连接的无线路由器是否工作正常，另外，让苹果设备再次断开网络和重新联网，重复几次直至出现图标；

6.3 问：在线视频推送时，会发生播放卡顿或不流畅？

答：这种情况估计与产品连接的网速有关，建议使用支持802.11bgn的无线路由器（双天线）和4M以上带宽播放在线视频；

6.4 问：产品是否支持固件升级？

答：是的，厂家会不定期提供固件升级包，请注意官网或微信通知；

6.5 问：产品质保期有多长？

答：厂家提供一年期内的非人为因素破坏的质保，其它问题请咨询当地经销商；

6.6 问：你们的官网地址或微信公众号？

答：我们的官网地址是www.airlinker.cn，我们的微信公众号是airlinker，最新和及时的产品信息会及时推送。

7.有毒有害物质申明

部件名称	有毒有害物质元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑胶件	○	○	○	○	○	○
USB 头组件	○	○	○	○	○	○
五金件	○	○	○	○	○	○
单板/模块	○	○	○	○	○	○
半导体材料	×	○	○	○	○	○
标签	○	○	○	○	○	○
表面涂层	○	○	○	○	○	○
其它部件	○	○	○	○	○	○
○： 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量在SJ/T 11363-2006《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求》规定的限量要求以下。						
×： 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006规定的限量要求。						

表一

8.产品信息

8.1 产品名称：无线影音伴侣

8.2 产品型号：DR1

8.3 生产商：上海凯统信息科技有限公司

8.4 制造地：广东省深圳市

We Make your Life Better

我们的追求

让您的生活更美好